



Manual de utilizare Smartwatch MY9513



Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest manual.

- ◆ **Informațiile din acest manual pot fi modificate fără o notificare prealabilă.**
- ◆ **Ceasul trebuie să fie încărcat cel puțin 2 ore înainte de prima utilizare.**

1. Specificațiile produsului

- ◆ Model:MY9513
- ◆ Procesor:CPU MTK2502D ARM7 260MHz
- ◆ Memorie:RAM 32Mb+ ROM 32Mb,
- ◆ Afișaj touchscreen mare 1.54" 240*240 pixeli
- ◆ Bluetooth versiune 4.0
- ◆ Funcții:Ritm Cardiac, Apelare BT, Anti-Pierdere, Alarmă, Pedometru, Monitorizare somn, Memento sedentarism, Notificări (G-mail, Facebook, Skype, Whatsapp, etc)
- ◆ Baterie Litiu-Ion 3.7V 230mAh

2.Detalii despre produs:

2.1 Detalii despre produs



Buton pornire: Buton Pornit/Oprit Trezire/oprire afișaj; Înapoi la meniul principal
Afișaj: Fiecare funcție (meniul principal) va fi afișată pe ecran.

2.2 Accesarea rapidă a funcțiilor

Puteți accesa pagina următoare prin culisare în sus pe ecran și puteți reveni la pagina anterioară prin culisare în jos; accesați submeniurile prin selectarea meniului și puteți reveni la meniul anterior prin culisare de sus în jos. Nu se va accesa meniul dacă distanța de culisare este prea scurtă.

2.3 Afișarea ceasului



Metodă setare

Metoda 1: Porniți, apoi în modul ceas, apăsați lung în centrul afișajului și setați diferite interfețe pentru ceas, în funcție de preferințele dumneavoastră.

Metoda 2: Porniți, meniul principal: setări-ceas-tipul ceasului, selectați modul ceas dorit.

3. Utilizare rapidă



3.1 Descărcați și instalați

Va trebui să descărcați și să instalați aplicația “ HitFit ” din APP Store sau Google Play Store;

3.2 Conectare și sincronizare date

3.2.1 Conectare Bluetooth

3.2.1.1 Pentru Android:


Deschideți HitFit – Dați clic pe “Me” din partea de jos -- “Add device” –Căutați dispozitivul.

Dați clic pe OK și pe Pair pentru a sincroniza ceasul așa cum este indicat mai jos.


3.2.1.2 Pentru IOS:




Conectare-pasul 1: Deschideți aplicația HitFit, selectați “Add device ” din ecranul “Me” pentru a căuta dispozitivele Bluetooth din apropiere, selectați numele MY9513 și sincronizați. După ce MY9513 este conectat, va apare meniul Bluetooth așa cum este indicat în imaginile de mai jos.




Conectare-pasul 2: Deschideți Bluetooth, în ecranul meniului Bluetooth, căutați numele ceasului MY9513 și sincronizați-l, acum vor apare două MY9513 conectate cu succes în meniul Bluetooth, așa cum este indicat în imaginea de mai jos:



După ce conectarea s-a realizat cu succes, iconița colorată cu verde și albastru va apare pe smartwatch .

3.2.2 Sincronizarea datelor

Sincronizați ceasul cu aplicația “ Hitfit ”, apăsați “  ” pentru a sincroniza datele. Datele dumneavoastră vor fi afișate în aplicație.



Observație

Nu opriți serviciul de notificare Bluetooth atunci când închideți aplicațiile din fundal. Va fi afectată funcția de sincronizare dintre ceas și telefon.

3.3 Funcții de bază

3.3.1 Mesaje

Mesajele de pe telefon se vor sincroniza automat cu ceasul atunci când conexiunea este realizată cu succes.

Observație: iPhone nu suportă funcția de sincronizare a mesajelor).

3.3.2 Jurnalul apelurilor

Puteți verifica jurnalul apelurilor după ce vă conectați prin Bluetooth.

Vor fi afișate toate înregistrările inclusiv apelurile pierdute, apelurile efectuate și recepționate; Puteți verifica data, ora și numărul de telefon al apelurilor pierdute, prin clic pe acestea.

3.3.3 Ritm cardiac

Purtați ceasul, accesați bara pentru ritm cardiac pentru a monitoriza ritmul cardiac.

Ceasul monitorizează atunci când se aprinde senzorul. Durează aproximativ 30s pentru a obține informații.

3.3.4 BT

Sincronizați dispozitive cu ceasul Smartwatch.

3.3.5 Notificare la distanță

După ce telefonul este conectat cu succes la ceas, puteți verifica pe ceas notificările acestuia, inclusiv cele de pe Skype, WhatsApp, SMS, etc.

3.3.6 Cameră la distanță

Utilizați camera telefonului pentru a capta fotografii, controlând cu ajutorul ceasului.

Pentru a utiliza această funcție, va trebui să porniți în primul rând camera telefonului.

3.3.7 🔍 Căutarea dispozitivului

După ce v-ați conectat la telefon, acesta va vibra și va suna când dați clic pe 'Start'.

3.3.8 🏃 Pedometru

Funcția pedometru este pornită automat. Datele vor fi sincronizate automat cu aplicația în momentul în care ceasul este conectat cu succes la telefon.

3.3.9 😴 Monitorizarea somnului

Ceasul va monitoriza automat calitatea somnului dumneavoastră între orele 22:00-8:00; Puteți activa/dezactiva funcția de monitorizare și puteți verifica istoricul înregistrărilor prin culisarea de jos în sus pe ecran în modul repaus; Sincronizați cu aplicația, puteți verifica istoricul calității somnului în aplicație.

3.3.10 🪑 Memento sedentarism

Setați timpul pentru sedentarism (timpul de reamintire este cuprins între 0-300 minutes), ceasul va vibra și va suna pentru a vă reaminti.

3.3.11 🎵 Muzică

După ce ați conectat cu succes ceasul la telefon, puteți reda muzică pe telefon.

4. Observații

4.1 Încărcați complet înainte de utilizare, timpul de încărcare este de 1,5 ore.

4.2 Utilizați cablul și încărcătorul sau accesoriile telefonului dumneavoastră.

4.3 Bluetooth se va deconecta dacă se depășește distanța validă.

4.4 Reconectați BT dacă se deconectează ocazional (conectați manual dacă Bluetooth se deconectează mai mult de 5 minute). Apropați sincronizarea cu agenda telefonului, altfel nu veți vizualiza agenda.

4.5 Atunci când redați muzică, unele nume ale melodiilor vor fi afișate altele nu, deoarece sistemele de operare al telefoanelor sunt diferite.

5. Probleme tehnice comune

Verificați informațiile de mai jos pentru orice probleme legate de ceas. Dacă problema persistă, contactați dealer-ul sau un centru de service autorizat.

5.1 Ceasul nu poate fi pornit

Butonul este apăsat prea scurt, apăsați mai mult de 3 secunde.

Bateria este descărcată, încărcați bateria.

5.2 Ceasul se oprește automat

Bateria este descărcată, încărcați bateria.

5.3 Timpul de utilizare este prea scurt.

Bateria nu este complet încărcată, încărcați bateria (încărcarea completă durează 1,5 ore).

Bateria se va descărca mai repede dacă este monitorizat ritmul cardiac timp de 24 ore.

5.4 Bateria nu poate fi încărcată.

În timp, durata de viață a bateriei este redusă, verificați dacă aceasta funcționează corect sau nu.

Înlocuiți încărcătorul dacă acesta este defect.

Verificați dacă slotul USB este funcțional sau nu.

5.5 Nu apare numele persoanei care vă apelează

Nu ați încărcat agenda telefonică atunci când vă conectați prin BT sau nu ați selectat încărcarea agendei.

Nu ați sincronizat agenda după reconectare, sincronizați și conectați din nou prin BT.

5.6 Semnalul este slab în timpul apelului.

Ceasul și telefonul se află la o distanță prea mare, apropiați-le; Semnalul BT este slab.



AVERTISMENT: Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.



AVERTISMENT: Aparatul și componentele sale accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării. Trebuie evitată atingerea elementelor de încălzire. Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi ținuți la distanță dacă nu pot fi supravegheați în permanență.
Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de copii sub 8 ani sau fără supraveghere.



RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoierul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

Declarația UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, Complet Electro Serv S.A., Voluntari
Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp
011, et. 10, declară că Myria MY9513 este în conformitate cu
Directiva 2014/53/EU.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil
la următoarea adresă de internet:
<http://myria.ro/ro/144/smartwatch>



User manual
Smartwatch
MY9513



Please read the manual before use.

- ◆ The information in this document won't be modified or extended in accordance with any notice.
- ◆ The watch should be charging 2 hours at least before use.

1. Product specification

- ◆ Model: MY9513
- ◆ CPU MTK2502D ARM7 260MHz
- ◆ Memory:RAM 32Mb+ ROM 32Mb,
- ◆ Capacitive touch screen 1.54" 240*240 pixel
- ◆ Bluetooth version 4.0
- ◆ Function:Heart Rate BT Call , Anti-loss, Alarm, Pedometer, Sleep monitor, Sedentary reminder, notification (G-mail, Facebook,Skype,Whatapp and so on)
- ◆ Battery Lithium-ion 3.7V 230mAh

2. Product details:

2.1 Product details



Power Key: Power On/Off Awaken/turn off screen Back to main menu

Touch screen: Each function (main menu) will be shown and displayed on screen.

2.2 Products quick into

You can enter into next page by sliding screen up, and return to last page by sliding screen down; enter into the sub-menu after clicking selected menu, and return to upper menu after sliding from up to down. It will be in mistake for a click if the drag distance too short.



2.3 Clock Display

Setting method

Method 1: Power on, when the phone is in clock mode, please long press middle screen and set different clock interfaces if you like.

Method 2: Power on, Main menu: settings--clock--clock type, choose the clock mode as you like.

3. Product quick use



3.1 Download and install

You have to download and install the " HitFit " App from APP Store or Google Play Store;

3.2 Connection and Synchronize data

3.2.1 Bluetooth connection

3.2.1.1 For Android:


Open HitFit -- Click "Me" in bottom -- "Add device" --Searching Device.



Click OK and Click Pair to bind watch as below.

3.2.1.2 For IOS:

Connect step 1: Open HitFit app, "Add device" on "Me" screen to search Bluetooth devices nearby, find watch name MY9513 and paired it in app. Once MY9513 connected



will show in the phone's Bluetooth menu screen as below pictures.

Connect step 2: Open the Bluetooth, in Bluetooth menu screen, find watch name MY9513 and pair it, now the Bluetooth menu interface displays two MY9513 connected



successfully as below picture:

After connected successfully, the blue green double color icon  will show on smart watch.

3.2.2 Synchronizing data

Pair your watch with "Hitfit" App, Press "  " to sync data. Your data will be shown



on App accordingly .

Notice

Please don't shut the Bluetooth notify service when you are clearing software by background or close background application software.It will affect the sync function between watch and phone if shut it.

3.3 Basic function

3.3.1 Message

Smart phone message will sync automatically with watch once connect successfully. notice: iPhone do not support the message synchronization).

3.3.2 Call logs

You can check your phone call records after you connect with the Bluetooth. Shown all records including missing calls,dialed calls and received calls;You can check the date,time and phone number of the missing calls after you click it.

3.3.3 Heart rate

Wear the watch, go to heart rate tab to monitor your heart rate. It is monitoring when sensor light up. It would take around 30s to get the Heart rate data.

3.3.4 BT

Pair devices from smart watch

3.3.5 Remote notifier

Once Phone connect with watch successfully, allow phone notification push to watch. Notifications including Skype, WhatsApp, SMS, etc.

3.3.6 Remote camera

Use phone camera take photos, but remote control by watch, to use this function, you need to switch on the camera of phone in advance.

3.3.7 Find my device

After connecting with the mobile, the phone will vibrate and ring when you click 'Start'.

3.3.8 🏃 Pedometer

The pedometer function is automatically on. The pedometer data will automatically sync with App once watch successfully connect with phone.

3.3.9 🌙 Sleep monitor

The watch will automatically monitor your sleep quality during 22:00-8:00;

You can turn on/off the monitor function, check history record by sliding from bottom to top in sleep screen;

Sync with APP, you can check the history sleep quality date on APP.

3.3.10 🏠 Sedentary remind

Set the sedentary time (remind gap is between 0-300 minutes), the watch will vibrate and ring to remind you.

3.3.11 🎵 Music

After watch connect with smart phone successfully, watch can control to play phone music

4. Notice

4.1 Full charge before use, the charging time need 1.5 hours.

4.2 Use the accessories cable and charger, or your android phone accessories.

4.3 Bluetooth will disconnect when exceed the valid BT distance.

4.4 Please reconnect with BT if it's disconnected occasionally please Manual connect if the Bluetooth disconnect over 5 minutes. Please agree the phone book Sync otherwise there is no called phone book.

4.5 When playing the music, some of music's name can be shown and some can't, it is normal, because android phone OS are different.

5. Common trouble shooting

Please refer below key function for any problems with the watch, if the problem is still

unsolved, please contact with our dealer or serviceman appointed.

5.1 Unable to switch on

The time of press the power button too short, please keep it more than 3 seconds.

Low power, please charge it.

5.2 Shut down automatically

Low power, please charge the watch

5.3 Using time too short.

Battery is not full, please make sure it is full power (full charge need 1.5 hours).

During Heart-rate monitor, the power will go off soon if the Heart-rate monitoring 24 hours.

5.4 Unable to charge.

The battery's life will reduce after few years, please check if the battery work fine or not.

Change a new charger if it is unworkable.

Please check the USB slot connector is good or not.

5.5 No caller's name when incoming call

Forgot to choose upload the phone book when connected with BT, or unselected keep upload the phone book.

Forgot to sync the phone book when reconnected, please pair the device and connect BT again.

5.6 Bad phone call voice.

Watch and phone are separated too far, please be more close ; Bad signal of BT.



WARNING: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



WARNING: The appliance and its accessible parts may become hot during use. Heating elements should not be reached. Children younger than 8 years old will be kept away if they cannot be supervised at all times.
Cleaning and maintenance should not be performed by children under 8 years old or unattended.



Correct disposal of this product

(Waste Electrical & Electronic Equipment, WEEE)

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.



This product complies with European safety and electrical interference directives



This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium and brominated flammable agents: PBB and PBDE).

HitFit App



iOS



Android